



Spesifikasjoner Emibig Taklampe  
Flash Stål Svart | Egnet for 4x GU10 -  
Max 8W

[Se produkt](#)

## Generell

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Artikkelnr.                 | 259475        |
| EAN                         | 5901738886544 |
| Produsentkode               | 1312/4        |
| Merke                       | Emibig        |
| Produsent navn              | FLASH 4 BLACK |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år          |

## Teknisk informasjon

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Teknologi              | Armatur uten lampe             |
| Volt (V)               | 220-240                        |
| Wattstyrke             | 8W                             |
| Dimbar                 | Ja, med dimbare pære           |
| Egnet for              | GU10                           |
| Lyskilde Inkludert     | Nei                            |
| Antall pærer           | 4                              |
| Maximum Wattage Rating | 8                              |
| Tiltbar                | Ja                             |
| Montering              | Tak                            |
| Nødbelysning           | Nei, ingen nødbelysning        |
| Produkttype            | Dekorativ belysning med sokkel |

## Armaturløsning

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20  |
| Farge på Armaturet    | Svart |
| Materiale             | Stål  |
| Product Serie         | Flash |

## Dimensjoner

|               |      |
|---------------|------|
| Lengde (mm)   | 700  |
| Bredde (mm)   | 40   |
| Høyde (mm)    | 140  |
| Diameter (mm) | 2400 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

